

## Интеллектуальный прямоходный электропривод АСТА серии ЭПР и ЭПА



### Обзор линейных электроприводов АСТА сери ЭПР и ЭПА

#### Технические данные

Тип	ЭПР-0.6кН-8,0-220В	ЭПР-1.0кН-8,0-220В	ЭПА-0.6кН-8,0-24В	ЭПА-1.0кН-8,0-24В
Управление	3-х позиционное		аналоговое 0...10 В, 0 (4)...20 мА, 3-х позиционное	
Усилие кН	0.6	1.0	0.6	1.0
Скорость <sup>1)</sup> мм/мин	8	8	8	8
Потребляемая мощность (230В) ВА	2.7	2.7	2.7	2.7
Номинальный ток (230 В) мА	12	12	12	12
Тип двигателя	син	син	син	син
Макс. ход мм	30			
Напряжение <sup>2)</sup>	230 В 50/60 Гц		24 В 50/60 Гц	
Подключение кабеля	1 x M16 x 1.5, 1 заглушка M16 x 1.5		1 x M16 x 1.5, 1 заглушка M16 x 1.5	
Электрическое подключение	Внутренняя клеммная коробка, конфигурация клемм в соответствии с электрической схемой подключения			
Монтажное положение	Любое, кроме вниз приводом			
Температура окружающей среды	0 °С ... +50 °С			
Позиционный индикатор	механический			
Ручная настройка	Маховик на резьбовой втулке			
Степень защиты в соотв. с EN 60529	IP 43		IP 43	
Присоединение к клапану	Болтами нижнего фланца (см. габаритный чертеж)			
Масса кг	1.0		1.0	

1) при 60 Гц, скорость позиционирования и мощность увеличится на 20%

2) другие напряжения питания по запросу

### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35  
 Астрахань +7 (8512) 99-46-80  
 Барнаул +7 (3852) 37-96-76  
 Белгород +7 (4722) 20-58-80  
 Брянск +7 (4832) 32-17-25  
 Владивосток +7 (4232) 49-26-85  
 Волгоград +7 (8442) 45-94-42  
 Екатеринбург +7 (343) 302-14-75  
 Ижевск +7 (3412) 20-90-75  
 Казань +7 (843) 207-19-05  
 Калуга +7 (4842) 33-35-03

Кемерово +7 (3842) 21-56-70  
 Киров +7 (8332) 20-58-70  
 Краснодар +7 (861) 238-86-59  
 Красноярск +7 (391) 989-82-67  
 Курск +7 (4712) 23-80-45  
 Липецк +7 (4742) 20-01-75  
 Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81  
 Москва +7 (499) 404-24-72  
 Мурманск +7 (8152) 65-52-70  
 Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32  
 Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65

Новосибирск +7 (383) 235-95-48  
 Омск +7 (381) 299-16-70  
 Орел +7 (4862) 22-23-86  
 Оренбург +7 (3532) 48-64-35  
 Пенза +7 (8412) 23-52-98  
 Пермь +7 (342) 233-81-65  
 Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65  
 Рязань +7 (4912) 77-61-95  
 Самара +7 (846) 219-28-25  
 Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09  
 Саратов +7 (845) 239-86-35

Сочи +7 (862) 279-22-65  
 Ставрополь +7 (8652) 57-76-63  
 Сургут +7 (3462) 77-96-35  
 Тверь +7 (4822) 39-50-56  
 Томск +7 (3822) 48-95-05  
 Тула +7 (4872) 44-05-30  
 Тюмень +7 (3452) 56-94-75  
 Ульяновск +7 (8422) 42-51-95  
 Уфа +7 (347) 258-82-65  
 Хабаровск +7 (421) 292-95-69  
 Челябинск +7 (351) 277-89-65  
 Ярославль +7 (4852) 67-02-35